

FIRELESS

Fireless érzékelő aljzat adatlapja



Az aljzat kizárólag a 10-085, 10-086, 10-087, 10-088-as típusszámú érzékelőkkel használható.

Tulajdonságok:

Két külön működőképes tápkörrel rendelkezik. Jelzi az elemek 30 és 7 nap múlva várható lemerülését. Mennyezetről történő leszerelés esetén tamper jelzést küld.

Elemek élettartama

Az 2011-ben életbe lépett EN54/25 szabványnak megfelelően a rádiós egységek 3 évig működnek elemcsere nélkül.

Jellemzők

- ✓ EN54-25 szerint tanúsítva
- ✓ Bajonettzárral eltávolítható
- ✓ Oldalfalra is szerelhető
- ✓ Vezetékes másodkijelző kimenet
- ✓ 80m-es hatótáv
- ✓ egyszerűen telepíthető
- ✓ felület tamperrel rendelkezik
- ✓ ragasztva is szerelhető

| | |
|------------------|--------------------|
| Modell | WDB |
| Típus | Aljzat |
| Típus | 1121 |
| Szabvány | EN54-25 |
| Működési fesz. | 3.6V DC |
| Elem típus | 4db AA lítium |
| Kiadott fesz. | 10V DC |
| Nyugalmi áram | 0.05mA |
| Riasztási áram | 6mA |
| Működési hőm. | 0°C -tól +50°C -ig |
| Maximális párat. | 95% RH |
| IP besorolás | IP43 |
| Éledési idő | 300 sec |
| Méret | 100X39 mm |
| Súly (elemmel) | 119g (183g) |
| Vezérlő kimenet | 2 mA @ 10V |
| Frekvencia | 868MHz |
| Üzemidő | 3év |